

风速风向仪

风向变送器，外形小巧轻便，便于携带和组装，全新的设计理念可以有效获得风向信息，壳体采用聚碳酸酯复合材料，具有良好的防腐、防侵蚀等特点，能够保证变送器长期使用不变形，同时配合内部顺滑的轴承系统，确保了信息采集的精确性。被广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境的风向测量。



产品特点

- 量程：8 个指示方向。
- 防电磁干扰处理。
- 采用高性能进口轴承，转动阻力小，测量精确。
- 聚碳酸酯外壳，机械强度大，硬度高，耐腐蚀、不生锈可长期使用于室外。
- 设备结构及重量经过精心设计及分配，转动惯量小，响应灵敏。
- 标准 ModBus-RTU 通信协议，接入方便。

技术指标

产品型号	TS-FSFX-R8
直流供电（默认）	10~30V DC
功耗	0.15W
变送器电路工作温度	-40℃ ~+60℃，0%RH~80%RH
通信接口	485 通讯（ModBus）协议 波特率：2400、4800（默认）、9600 数据位长度：8 位 奇偶校验方式：无 停止位长度：1 位 默认 ModBus 通信地址：1 支持功能码：03
参数设置	用提供的配置软件通过 485 接口进行配置
测量范围	8 个指示方向
动态响应速度	≤ 0.5s

